

ЕЛ. СХЕМА НА ТСО-1

ТСО-1

стоманено-ламаринена кутия за монтаж на стена до 1м²;

уплътнена, със степен на защита IP-31

A-1
32A

ПВ 5x6 мм²
скрито в PVC гоф. тр. Ø23мм
L = 15m

3x380/220V[~] + -

R<10 Ω

Токов кръг	N	Захранване от извод N 1 на GET-3B / виж E-1, E-2 и E-4 /	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8 /1	9/1	10/1	11/1	12/1	13/1	14/1	15/1	16/1	17/1	18/1	19/1
Лампен излаз	бр.		15	14	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Контактен излаз	бр.		-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	-
Мощност	kW		1.5	1.4	0.96	1.3	0.63	0.63	0.08	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	1	1	2	-
Проводник /кабел/ тип, сечение мм2			CBT2x1.5	CBT2x1.5	CBT2x1.5	CBT2x1.5	ПВ 5x1.5	ПВ 5x1.5	ПВ 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 3x1.5	CBT 2x2.5	-	-	-
Автомат, тип - мощност			AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-10A	AE-16A	AE-16A	AE-25A	AE-25A
Фаза			R-N	S-N	T-N	R-N	RST-N-⊥	RST-N-⊥	S-N-⊥	T-N-⊥	R-N-⊥	S-N-⊥	T-N-⊥	R-N-⊥	S-N-⊥	T-N-⊥	R-N-⊥	S-N	T-N	RST-N	RST-N
Наименование на излаза			Ел. осветление				СИ-1	НИ-1	Горелка на котел	Е Л Е К Т Р О П О М П И								Ел. контакти тип "Шуко"			резерва
									В и К	О и в	О и в	О и в	О и в	О и в	О и в	О и в	В и К	16А; 220V;	16А; 220V;	25А; 380V;	

за ТСО-1: Ринст.=12.5 kW; Кс=0.7; Рраб.=8.8kW; cos φ =0.85; Iраб.=18 A; Iобщо=32 A; ΔU%=0.41%;

“ТЕО ДИЗАЙН” ООД

Чертеж: Е16
Лист: 1/вс.л.2

23.04